

## USB to RS232 轉接線安裝說明

※安裝說明適用型號: UMC-9P、UMC-918、MT-UCM-202

- ※支援系統 Windows 98SE
  - Windows ME
  - Windows 2000 SP4
  - Windows XP SP2 and above (32 & 64 bit)
  - Windows Server 2003 (32 & 64 bit)
  - Windows Server 2008 / 2008 R2 (32 & 64 bit)
  - Windows Vista (32 & 64 bit)
  - Windows 7 (32 & 64 bit)
     注意:Windows7 作業系統版本組建需在 7100(含)以上。
  - Red Hat Linux 7.3/8.0/9.0 注意:僅支援 Red Hat Linux
  - Mac OS 8/9/10.X

Windows XP / 2003

(一)轉接線接上電腦後檢查系統是否已正確安裝裝置。

若安裝驅動程式前已有先將轉接線接過電腦,請將轉接線再次接上電腦並至「裝置管理員」內解除未正 確安裝的裝置。

1. 開始 → 控制台 → 系統

🕑 控制台						
檔案(E) 編輯(E)	檢視(♡)	我的最愛	( <u>A</u> ) I	具( <u>T</u> )	說明(H)	
🕞 上—頁 • 🤤	) • 赺	🔎 搜尋	i 🤂 i	資料夾	•	💽 資
網址(D) 🔂 控制台						
📝 控制台		*				
🚱 切換到類別	目錄檢視		Admin	ustrator	Driver	MA
諸参閱		*			第100 - 1	工師
🌯 WindowsUp 🕐 說明及支援	date		q		<u>」</u>	
			【	) 屁	ダリング	項資
			Q	D	\$	
			聲音) 裝	支音訊 澤	鍵盤	

#### 2. 硬體 → 裝置管理員

系統內容	? ×
一般 電腦名稱 硬體 道階 系統還原 自動更新 遠端	1
装置管理員列出所有安裝在電腦上的硬體裝置。您可以 使用裝置管理員來變更裝置內容。	
【  获置管理員(D)]	$\geq$
- 驅動程式	
[驅動程式簽署] 讓您確定所安裝的驅動程式和 Windows 相容,[Windows Update] 讓您設定 Windows 如何連線到 Windows Update 搜尋驅動程式。	
驅動程式簽署(S) Windows Update(W)	
硬體設定檔 硬體設定檔讓您設定並儲存不同的硬體設定組。	
硬體設定檔(P)	
	( <u>A</u> )

3. 找尋「其他裝置」或「連接埠(COM 和 LPT)」裡未正確安裝驅動程式的轉接線裝置。



#### 4. 選取該裝置,點滑鼠右鍵選擇「解除安裝」。

🚨 裝置管理員	
檔案(乎) 執行(▲) 檢視(∀) 説	明(出)
	🕺 초 🔀 🕭
<ul> <li>■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●</li></ul>	更新驅動程式(P) 停用(D) 解除安裝(U) 硬體變更掃描(A) 內容(R)
解除安裝所選裝置的驅動程式。	

5. 選擇「確認」解除安裝。



(二)安裝驅動程式後接上轉接線,系統將自動完成安裝。

1. 選擇驅動程式並執行安裝。



2. 選擇「下一步」進行安裝。



3. 驅動程式安裝完成,選擇「完成」。

PL-2303 Driver Installer Program	
	InstallShield ♥izard 完成 InstallShield ♥izard 已成功安裝了 PL-2303 USB-to-Serial。按一下「完成」以結束精靈。
	< 上一步(B) <b>完成</b> 取消

4. 請將轉接線接上電腦,作業系統右下角圖示會自動新增硬體並安裝完成。

<ul> <li> <b>找到新硬體</b>         ×         USB-Serial Controller         </li> </ul>	
🕿 🛃 🕘 下午 05:3	31
(1) <b>找到新硬證</b> × Prolific USB-to-Serial Comm Port	
<b>宅</b> 見の下4	- 05:31
<ul> <li>         •          •          •</li></ul>	
<b>≈</b> 見の下	午 05:32

5. 檢查「裝置管理員」裡「連接埠(COM 和 LPT)」內是否正確出現「Prolific USB-to-Serial Comm Port」。



6. 正確出現「Prolific USB-to-Serial Comm Port」表示已正確安裝完成。

(三)檢查作業系統是否已安裝轉接線的驅動程式。

1. 進入「控制台」,選擇「新增或移除程式」。



2. 確認是否有「PL-2303 USB-to-Serial」此項安裝。

🐻 新增或移降	<b>徐程式</b>			
	目前安装的程式:	□ 顯示更新( <u>D</u> )	排序方式(2): 名稱	
夏安筑 移除 程式田	and the second s			-
5				
新增 程式(N)	PL-2303 USB-to-Seria 按信律取得支援資訊。	վ	大小	<u>2.38MB</u>
5	要從您的電腦移除這個種	程式,請按 [移除]。		移除
新增/移除 Windows 元件( <u>A</u> )	Contraction of the		2	
€⁄			1.0	
設定程式 存取及預 設値(O)	a second s			
	175 march 1			12
				100
				•

PS. 若您已有安裝「PL-2303 USB-to-Serial」,但轉接線依然無法正確完成安裝時。建議您先重覆步驟(一), 在「裝置管理員」內解除未正確完成安裝的轉接線,接著移除「PL-2303 USB-to-Serial」驅動程式後,至群 加科技網站上(www.powersync.com)下載最新驅動程式並安裝。

# Windows Vista / 7

(一)檢查 Windows 7 作業系統 「版本組建」是否符合需求。

1. 開始 → 所有程式



### 2. 所有程式 → 附屬應用程式 → 系統工具 → 選擇「系統資訊」

1 经查排	
U 弥目依 ~	
Windows PowerShell	
Market Explorer (沒有附加元件	文件
Michael Explorer (文内的)加加	
Mindows 輕鬆傳輸	圖片
■ T作排码器	百樂
	市市
<ul> <li>(1) 金达答钮</li> </ul>	
	電腦
这一次的日本	網路
	控制台
☐ 型號/月/注 ▶ 転移方面	裝置和印表機
	執行
搜尋程式及檔案	爾機 ▶
	小賞舞

3. 查看版本組建是否為 7100(含)以上

🍇 系統資訊			_ <b>_ x</b>
檔案(F) 編輯(E)	) 檢視(V) 說明(H)		
条統摘要	項目	值	<u>^</u>
● 硬體資源	OS 名稱		=
	版本	6.1.7600 組建 7600	
圕᠃軟體填現	其他作未永続描述		
	OS 廠商		
	系統名稱		
	系統製造廠商	Sector Sector Sector	
	条統型號		
	<u>条統類型</u>		<b>_</b>
尋找目標(W):		尋找(D)	關閉尋找(C)
🔲 只搜尋已選取	R的類別(S)	□ 只搜尋類別名稱(R)	

(二) 檢查作業系統是否已安裝轉接線的驅動程式

1. 開始 → 控制台 → 點選「解除安裝程式」。



2. 確認是否有「PL-2303 USB-to-Serial」此項安裝。

		- <b>O</b> X
	長 → 程式和功能 - 4 / 授尋 程式和功能	ti 🔎
控制台首頁 檢視安裝的更新	解除安裝或變更程式 若要解除安裝程式,請從清單選取程式,然後按一下 [解除安裝]、[變更] 或 [/	@復]。
	組合管理 ▼ 解除安裝	u≓ ▼ (?)
		•
	PL-2303 USB-to-Serial Prolific Technology INC	
	Prolific Technology INC 產品版本: 1.3.0	

(三)轉接線接上電腦後檢查系統是否已正確安裝裝置。

若安裝驅動程式前已有先將轉接線接過電腦,請將轉接線再次接上電腦並至「裝置管理員」內解除未正 確安裝的裝置。

1. 開始 → 選擇「電腦」點滑鼠右鍵 → 選擇「內容」

	Lin		
	文件		
	圖片		
	音樂		
	下載		
	電腦		開啟(O)
	網路	0	管理(G)
	控制台		連線網路磁碟機(N) 中斷網路磁碟機(C)
	裝置和印表機	•	顯示在桌面上(S)
▶ 所有程式	執行		重新命名(M) 中종(P)
搜尋程式及檔案			
👩 未命名 - 記事 📑 小算	算盤 <b>( 1)</b> 考	命名	- 小盘 🚺 文件 - Word

### 2. 點選「裝置管理員」



 找尋「其他裝置」或「連接埠(COM 和 LPT)」裡未正確安裝驅動程式的轉接線裝置,選取該裝置,點 滑鼠右鍵選擇「解除安裝」。

🛃 裝置管理員		x
檔案(F) 執行(A) 檢視(V) 說明(	H)	
	Dr 😽 🕫	
<ul> <li>▲ ▲ Mark</li> <li>▲ ▲ DVD/CD-ROM 光碟機</li> <li>▶ ▲ DVD/CD-ROM 光碟機</li> <li>▶ ▲ IDE ATA/ATAPI 控制器</li> <li>▶ ▲ IDE ATA/ATAPI 控制器</li> <li>▶ ▲ IEEE 1394 匯流排主機控制</li> <li>▶ ▲ 示流裝置</li> <li>▲ ▲ 「」 其他裝置</li> <li>▲ ▲ 其他裝置</li> <li>▲ ▲ 其他裝置</li> <li>▲ ▲ 軟碟機控制器</li> <li>▶ ▲ 通用序列匯流排控制器</li> <li>▲ ● 通用序列匯流排控制器</li> <li>▲ ● 通訊連接埠 (COM 和 LPT)</li> <li>▲ 智慧卡讀卡機</li> <li>▶ ▲ 消鼠及其他指標裝置</li> </ul>	器 更新驅動程式軟體(P). 停用(D) 解除安裝(U) 掃描硬體變更(A) 內容(R)	 A III
▷ • 🖳 電腦		 -
解除安裝所選裝置的驅動程式。		



#### 4. 選擇解除安裝,。

PS. 若有「刪除此裝置的驅動程式軟體」選項,請勾選後按「確定」,該動作會刪除安裝在系統上的驅動程式。移除後請檢查控制台「解除安裝程式」內是否留有「PL-2303 USB-to-Serial」此項安裝, 若有此安裝程式,請解除安裝,並至群加科技網站上(<u>www.powersync.com</u>)下載最新驅動程式。

檔案(F) 執行(A) 檢視(V) 說明(H)	
<ul> <li>▲ ▲ Mark</li> <li>▲ ▲ DVD/CD-ROM 光碟機</li> <li>▲ DE ATA/ATAPI 控制器</li> <li>▲ EEE 1394 匯流排主機控制器</li> <li>▲ ● LEEE 1394 匯流排主機控制器</li> <li>▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>	
USB-Serial Controller	
	•



(四)安裝驅動程式後接上轉接線,系統將自動完成安裝。

1. 選擇驅動安裝程式並執行。



2. 選擇「下一步」進行安裝。



3. 驅動程式安裝完成,選擇「完成」。

PL-2303 Driver Installer Program		
	InstallShield Wizard 完成 InstallShield Wizard 已成功安装了 PL-2303 USB-to-Serial。按一下「完成」以結束精靈。	
	< 上一步(B) 完成 取消	

4. 請將轉接線接上電腦,作業系統右下角圖示會自動新增硬體並安裝完成。



5. 檢查「裝置管理員」裡「連接埠(COM 和 LPT)」內是否正確出現「Prolific USB-to-Serial Comm Port」。



6. 正確出現「Prolific USB-to-Serial Comm Port」表示已正確安裝完成。

1. 複製安裝檔至桌面上並執行安裝



2. 選擇「繼續(Continue)」

Welcome to the Prolific USB to Serial Cable driver	
e Introduction Select Destination Installation Type Installing Finish Up	Welcome to the Mac OS X Installation Program. You will be guided through the steps necessary to install this software
	Go Back Contin

3. 輸入使用者(擁有管理權限)帳號與密碼

000	Install PL2303 Mac X driver	
	Authorization	
Rintroductio o Select Dest Rinstaliation	You need an Administrator password to install the software.	1
@Finish th	Authenticate	
Pass	You need an administrator name and password or phrase to make changes in Installer. Name: Test Password or phrase:	
	Cancel OK	
	Click the lock to make changes.	
	Close	5

# 4. 選定「安裝位置」後按「繼續(Continue)」。



5. 選擇「安裝(Install)」

	Easy Install
O Introduction O Select Destination O Installation Type Installing Finish Up	Click Install to perform a basic installation of this software package.
	Customize Go Back Install

6. 安裝完成點選「重新啟動(Restart)」。



7. 重新啟動後將轉接線接上即可。